

# برنامه رمز یکبار مصرف امن (ریما)

## نسخه اندروید

### ثبت نام

پس از نصب برنامه اندروید بر روی گوشی، کاربر می تواند برنامه «ریما» را اجرا کند. بعد از اجرای برنامه، کاربر تصویر زیر را مشاهده خواهد کرد. در مرحله اول، ثبت نام صورت می پذیرد. دقت شود گوشی به اینترنت متصل باشد.



کلمه عبور

---

تکرار کلمه عبور

---

مخاطرات انتخاب رمز عبور ساده تر را که تنها شامل حروف و اعداد است میپذیرم

ثبت نام

 سوالات متداول

 راهنمای برنامه

ریما نسخه 1.4

در این مرحله کاربر رمز خود را تعریف می کند. رمز باید حداقل ۶ کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ انگلیسی، حداقل یک عدد، و همچنین یکی از کاراکترهای خاص باشد. در صورتی که در رمز همه این موارد رعایت شده باشد، کاربر وارد مرحله بعد می گردد.



شماره تلفن همراه : (09\*\*\*\*\*)

دریافت کد تایید

کد تایید به شماره همراه وارد شده ارسال می شود.

در این مرحله لازم است کاربر شماره موبایل خود را وارد نماید و دکمه ارسال پیامک را لمس کند. یک کد تایید از طریق پیامک برای کاربر ارسال می گردد.



کد تایید

تایید

کد برای شما ارسال شد. لطفا کد را وارد نمایید.

کد تایید به صورت خودکار در محل مربوطه  
کپی می شود. بعد از آن کاربر دکمه تایید را  
لمس نماید. کاربر مدت زمان مشخصی  
فرصت دارد تا کد دریافت شده را وارد نماید،  
در غیر این صورت کد تایید منقضی می گردد.  
پس از این مرحله، فرآیند ثبت نام تکمیل  
می گردد. از این مرحله به بعد کاربر می تواند  
به صورت آفلاین و بدون اتصال گوشی به  
اینترنت بقیه مراحل را انجام دهد.

## ورود

پس از اتمام مراحل ثبت نام، کاربر در هر بار باز کردن برنامه صفحه ورود را مشاهده خواهد نمود.





کلمه عبور

ورود

ورود با اثر انگشت

پرسی نسخه



در این بخش کاربر می‌تواند نحوه ورود خود به برنامه را انتخاب کند. کاربر می‌تواند یکی از روش‌های «ورود با اثر انگشت» و یا رمز را برای ورود به برنامه «ریما» انتخاب نماید.

ورود با اثر انگشت:

کاربر در ابتدا با لمس دکمه ورود با اثر انگشت با صفحه ورود رمز مواجه می‌شود. پس از ورود رمز خود می‌تواند اقدام به تعریف اثر انگشت نماید.



کلمه عبور

ثبت اثر انگشت



کلمه عبور

\*\*\*\*\*

ثبت اثر انگشت

ورود با اثر انگشت

Touch the fingerprint sensor



بستن

پس از تعریف اثر انگشت می تواند از این به بعد علاوه بر رمز عبور عادی، برای ورود آسان با اثر انگشت نیز اقدام نماید. در این حالت کافی است انگشت خود را بر روی سنسور گوشی قرار دهد.

### ورود با استفاده از رمز:


کاربر از طریق رمز تعریف شده در مرحله ثبت نام می تواند اقدام به ورود به برنامه نماید. رمز باید حداقل شش کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ انگلیسی، حداقل

یک عدد، و همچنین یکی از کاراکتر های خاص باشد.

توجه: در صورت ورود اشتباه رمز و یا اثر انگشت بیش از سه بار کاربر مجددا وارد صفحه ثبت نام می شود و مراحل ثبت نام از اول باید صورت پذیرد. این تعداد قابل تغییر می باشد.

## ثبت توکن های رمز یک بار مصرف

پس از ورود، کاربر وارد صفحه تعریف رمز یک بار مصرف می شود. همانطور که مشاهده می شود در این صفحه رمز دریافتی از طریق درگاه (خودپرداز) و رمز دریافتی از طریق پیامک از کاربر دریافت می شود.



رمز دریافتی از طریق درگاه (هشت کاراکتری)

رمز دریافتی از طریق پیامک

نام کارت (اختیاری)

ثبت

رمز دریافتی از درگاه (خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک و ...) و پیامک دریافت شده از مرکز را جهت تولید رمز وارد نمایید.





کاربر می تواند با مراجعه به خود پرداز های بانک مربوطه، و انتخاب گزینه فعال سازی رمز اول یا دوم یک بار مصرف، رمز مورد نظر خود را فعال نماید. در این مرحله، یک توکن دو بخشی شامل هشت کاراکتر که از طریق رسید بانکی و مابقی آن از طریق پیامک به کاربر تحویل داده شده است، می بایست در محل مربوطه وارد شود.



رمز دریافتی از طریق درگاه (هشت کاراکتری)

NM7JNTBA|

رمز دریافتی از طریق پیامک

636214-1111-2TOSD4HJHICUT2GHEKZ2U  
VIZPSG00FCGEUQV2MSBKTBITPPF6IG5T  
7XMABDK7GHUZCDCMP4E7N7Z3SIJWBY  
6VSBERFVQ2L22

نام کارت (اختیاری)

ثبت

رمز دریافتی از درگاه (خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک و ...) و پیامک دریافت شده از مرکز را جهت تولید رمز وارد نمایید.



پس از ورود رمزهای دریافتی با لمس کلید  
ثبت ، هر شصت ثانیه یک رمز جدید تولید  
خواهد شد که در برنامه قابل مشاهده است.  
افزودن توکن جدید با علامت (+) و مشاهده  
رمز های یک بار مصرف تولید شده با علامت  
خانه امکانپذیر می باشد.

## رمز های یک بار مصرف

پس از ثبت توکن ها برای رمز اول یا دوم  
یک بار مصرف ، رمز های یک بار مصرف  
شصت ثانیه ای تولید خواهد شد.



برای رمز دوم نیز به همین صورت، رمز های دریافتی از درگاه و پیامک وارد و ثبت می شود و رمز دوم یک بار مصرف تولید می گردد.



کپی: کاربر می تواند رمز تولید شده را جهت استفاده در درگاه ها کپی کند.

عدم/نمایش رمز: کاربر می تواند در مکان های پر ازدحام برای جلوگیری از دیده شدن رمز خود گزینه عدم نمایش را کلیک کند . رمز از دید اطرافیان مخفی می شود.

حذف: کاربر می تواند با انتخاب علامت ضربدر بالای کارت، توکن انتخاب شده را از لیست توکن های خود حذف کند. در صورت در دست نداشتن رسید عابر بانک و رمز

پیامک شده، برای اضافه کردن توکن حذف شده باید مجدداً به عابر بانک مراجعه نماید.

## سایر امکانات

کاربر با استفاده از منوی گوشه پایین سمت چپ، میتواند از سایر امکانات برنامه استفاده نماید.





تغییر ترتیب نمایش کارت ها

تغییر کلمه عبور

سوالات متداول

راهنمای برنامه

درباره نرم افزار



## تغییر ترتیب نمایش کارت ها:

از منوی تغییر ترتیب نمایش کارت ها ، می  
تواند لیست کارت هایی که برای آن ها رمز  
اول و یا دوم تعریف کرده است را مشاهده  
نماید.

	ریما
	رمز دوم: 6276-48**-****-1364
	رمز اول: 6274-88**-****-7896
	رمز دوم: 5076-77**-****-8796
	رمز دوم: 6037-70**-****-4621
	رمز دوم: 6037-69**-****-7890
	رمز اول: 6362-14**-****-3333



## تغییر کلمه عبور:

کاربر می تواند اقدام به تغییر رمز ورود به برنامه نماید. چنانچه کاربر اثر انگشت خود را برای ورود تعریف کرده باشد، در هنگام تغییر کلمه عبور، رمز جدید و اثر انگشت خود را باید وارد نماید. در غیر این صورت رمز قبلی و رمز جدید خود را وارد می نماید.



کلمه عبور فعلی

---

کلمه عبور جدید

---

تکرار کلمه عبور جدید

---

مخاطرات انتخاب رمز عبور ساده تر را که تنها شامل حروف و اعداد است میپذیرم

تایید



## ویرایش نام کارت:

کاربر می تواند از طریق منوی تغییر ترتیب نمایش کارت ها ، با کشیدن کارت مورد نظر از راست به چپ و انتخاب گزینه ویرایش نام ، اقدام به ویرایش نام کارت ثبت شده نماید.



برای تغییر در ترتیب نمایش کارت ها، کارت مورد نظر خود را انتخاب کرده و به مکان مورد نظر انتقال دهید. سپس دکمه تایید را انتخاب نمایید. با انتخاب هر کارت می توانید رمز کارت خود را مشاهده نمایید. برای حذف یا ویرایش نام هر کارت انگشت خود را روی کارت مورد نظر از راست به چپ بکشید.

۶۳۶۸-۱۵\*\*-\*\*\*\*-۷۹۴۱

حذف

ویرایش نام

تایید





ریما

۶۳۶۸-۱۵\*\*-\*\*\*\*-۷۹۴۱

نام کارت

ثبت





## سوالات متداول و راهنمای کاربر:

مشاهده فایل های راهنمای نصب و سوالات متداول از این بخش قابل دسترسی می باشد. همچنین کاربر می تواند در هنگام ثبت نام اولیه در برنامه ریما نیز، این مستندات را جهت راهنمایی بیشتر مشاهده نماید.



### چرا برنامه روی گوشی نصب و یا اجرا نمی گردد؟

برنامه روی گوشی های جیلبرک/ روت شده، اجرا نمی گردد . همچنین برای نصب برنامه نسخه اندروید گوشی تلفن همراهتان نباید پایین تر از ۴,۲ باشد . اجازه نصب از منابع ناشناخته (allow app installation from the unknown sources) در تنظیمات گوشی به مرورگر دانلود ریما داده شود.

### چگونه می توان رمز یک بار مصرف کارت خود را دریافت کرد؟

برای این کار می بایست ابتدا نسبت به فعالسازی رمز یکبار مصرف در عابر بانک اقدام نمایید. سپس رمز دریافتی از عابر بانک و رمز پیامک شده به شماره تلفن همراه خود را در برنامه وارد نمایید تا برنامه به ازای هر شصت ثانیه رمز جدید تولید نماید.

### چگونه می توان رمز یک بار مصرف کارت خود را غیرفعال کرد؟

در برنامه امکان حذف رمز یکبارمصرف وجود دارد، اما حذف رمز یکبار مصرف به معنای غیرفعال کردن آن نیست . برای غیرفعال کردن رمز پویا می بایست به عابربانک مراجعه شود و عملیات غیرفعالسازی رمز پویا را برای کارت انجام داد.

### چرا به هنگام ثبت نام پاسخی از سرور دریافت نمی گردد؟



## درباره نرم افزار:

منوی درباره نرم افزار، کاربر می تواند اطلاعاتی در مورد برنامه نصب شده مشاهده کند و با زدن دکمه بررسی نسخه از بروز بودن نسخه خود اطمینان حاصل نماید. در صورت دریافت پیغام اینکه برنامه شما بروز نیست، از سایت بانک اقدام به بروزرسانی برنامه نمایید.



ریما نسخه 1.4

تاریخ انتشار 1400/02/11

شرکت خدمات انفورماتیک

بررسی نسخه



## نکات:

۱. برای استفاده از نرم‌افزار ریما، کاربر باید ساعت و تاریخ تلفن همراه خود را روی حالت خودکار (Automatic date and time) تنظیم کند. برای این کار می‌تواند در بخش مربوط به تنظیمات (Settings) گوشی خود، تنظیمات روز و تاریخ (Date and time) گوشی را بر روی حالت خودکار قرار دهد.

حتماً تنظیمات گوشی روی حالت خودکار تنظیم شود. اگر تنظیمات زمان و تاریخ دستگاه کاربر روی حالت خودکار نباشد، این برنامه به درستی کار نخواهد کرد و رمزهای تولید شده برای کارت‌های بانکی نامعتبر خواهد بود.



۲. نسخه اندروید تلفن همراه باید بالاتر از API19 ، ۴,۴ باشد.

۴. تلفن همراه شما نباید ROOT شده باشد.

۵. شماره تماس وارد شده در درگاه برای

دریافت توکن باید با شماره تماس وارد شده

برروی نرم افزار هنگام ثبت نام یکسان باشد.